

39	Ρύθμιση χρόνου χτυπήματος	Χρόνος εσωτερικής κλήσης	494TT#
		Χρόνος κλήσης/μεταφοράς διαχειριστή	496TT#
40	Προσωπικός κωδικός	Καθαρισμός όλων	500#
		Καθαρισμός ομάδας	5UV WWWL#
41	Περιορισμός χρόνου εξερχομένων	Ρύθμιση ομάδας και κλάσης κωδικού	5UV#
		Καθαρισμός ομάδας	6N TT # 6N00#
42	Πρόσβαση γραμμών σε πρόγραμμα ημέρας	Επιτρέπεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή	70MN0#
		Απαγορεύεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή	70MN1#
		Επιτρέπεται σε όλα τα εσωτερικά να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή	70M0#
		Απαγορεύεται σε όλα τα εσωτερικά να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή	70M1#
		Επιτρέπεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό να χρησιμοποιήσει όλες τις γραμμές	70N2#
		Απαγορεύεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό να χρησιμοποιήσει όλες τις γραμμές	70N3#
43	Πρόσβαση γραμμών σε πρόγραμμα νύχτας	Επιτρέπεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή	71MN0#
		Απαγορεύεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή	71MN1#
		Επιτρέπεται σε όλα τα εσωτερικά να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή	71M0#
		Απαγορεύεται σε όλα τα εσωτερικά να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή	71M1#
		Επιτρέπεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό να χρησιμοποιήσει όλες τις γραμμές	71N2#
		Απαγορεύεται σε συγκεκριμένο εσωτερικό να χρησιμοποιήσει όλες τις γραμμές	71N3#
44	Ευέλικτη αριθμοδότηση εσωτερικών	Ρύθμιση ενός εσωτερικού	9 NN ABCD #
		Μέγεθος αριθμού εσωτερικού (L= Μήκος K= Πρώτο ψηφίο)	900LK#
		Εργοστασιακή ρύθμιση	9000#

Excelltel Τηλεφωνικό κέντρο CP416-832

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλεφωνικό κέντρο **CP416-832** της EXCELLTEL.

Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δημιουργήθηκε με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας.

Με το παρόν συνοπτικό εγχειρίδιο προγραμματισμού θα μπορέσετε μέσα σε λίγα λεπτά να ρυθμίσετε το τηλεφωνικό σας κέντρο.

Γλωσσάριο

Εσωτερικά προγραμματισμού---- Εσωτερικά Νο.601, 602, 603, 604 και οι πρώτος και δεύτερος διαχειριστής

Εσωτερικά με προτεραιότητα πρόσβασης και παρακολούθησης --- Οι δύο διαχειριστές

Σύνδεση ψηφιακών συσκευών-----Θύρες εσωτερικών 1-4

N-----Αριθμός σειράς εσωτερικού (01-32 σε αντιστοιχία θυρών 601-632) (δύο ψηφία)

EFGH-- Κωδικός προγραμματισμού

abcd----Αριθμός εσωτερικού (10-8999, εκτός των ψηφίων 0 ή 9 σαν πρώτο ψηφίο) σύμφωνα με το N.

M-----Αριθμός σειράς εξωτερικών γραμμών (No.1-8 σε αντιστοιχία θυρών Line 1- 8, δύο ψηφία)

PP-----Αδειοδοτημένος αριθμός ομάδας (01-16)

QQ-----Πρώτο ψηφίο περιορισμού ομάδας αριθμών (01-16)

ABCD---Αδειοδότηση ή περιορισμός αριθμών οποιοδήποτε 1-8 ψηφίων, τέλος για #

UV-----Αριθμός σειράς κωδικών (01-99)

WWW-----Κωδικός (0000-9999)

Kk-----Πρόσθεση δύο αριθμών πριν το νούμερο τηλεφώνου

YYMMDD---YY: Χρόνος, δύο ψηφία, από 00-99, MM: Μήνας, Δύο ψηφία, από 01-12, DD: Ημέρα, δύο ψηφία, από 01-31

HHTT---HH: Ώρα, δύο ψηφία, από 00-23, TT: Λεπτά, δύο ψηφία, από 00-59

L-----Επίπεδο υπηρεσιών (Βαθμός κωδικών πρόσβασης ή εξερχομένων κλήσεων), Επίπεδο 0-6

TT-----Χρόνος σε λεπτά για τον έλεγχο διάρκειας κλήσης. Διακύμανση από 01 ως 99

X-----Το ψηφίο που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε εξωτερική γραμμή



www.excelltel.gr

Προγραμματισμός

No.	Περιγραφή	Μορφή	
1	Εισαγωγή στον προγραμματισμό	#* EFGH	
2	Εργασιαστικές ρυθμίσεις	0000#	
3	Ρύθμιση κωδικού εξερχομένων (με ποιο νούμερο θα παίρνει γραμμή)	0000X#	
4	Ρύθμιση χρόνου Flash (L-1->0,8s L-2->1,0s L-3->1,2s L-4->1,5s L-5->1,8s)	00L#	
5	Αλλαγή κωδικού	09EFGH#	
6	Επανεκκίνηση του συστήματος	0999999#	
7	Ρύθμιση Ημέρας / Ώρας του συστήματος	Χρόνος / Μήνας / Ημέρα	01YYMMDD#
		Ώρα / Λεπτά	02hhtt#
		Εβδομάδα (w=1-7)	020000W#
8	Ρύθμιση λειτουργίας καθυστέρησης	03TT#	
9	Λειτουργία Ημέρας / Νύχτας	Αυτόματη λειτουργία	040#
		Χειροκίνητη λειτουργία	041#
		Ώρα έναρξης ημερήσιας λειτουργίας	042HHTT#
		Ώρα λήξης ημερήσιας λειτουργίας	043HHTT#
		Αυτόματη απάντηση Ημέρα/Νύχτα	0440#
		Αυτόματη απάντηση Ημέρα	0441#
		Αυτόματη απάντηση Νύχτα	0442#
10	Λειτουργία Σαββατοκύριακου	Ενεργοποίηση λειτουργίας Σ/Κ	0480#
		Απενεργοποίηση λειτουργίας Σ/Κ	0481#
		Δευτέρα έως Κυριακή εργάσιμες	04900#
		Εβδομάδα W ως εργάσιμη ημέρα (W=1-7)	0490W#
		Δευτέρα έως Κυριακή ως Σ/Κ	04910#
		Εβδομάδα W ως Σ/Κ (W=1-7)	0491W#
11	Ρύθμιση εργασίας εξωτερικών γραμμών	Ορίστε τις εξωτερικές γραμμές να εργάζονται εναλλάξ	0620#
		Ορίστε τις εξωτερικές γραμμές να εργάζονται σε σειρά	0621#
12	Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη λειτουργία σε όλες τις γραμμές	11#
		Χειροκίνητη λειτουργία σε συγκεκριμένη γραμμή	11M#
		Αυτόματη λειτουργία σε όλες τις γραμμές	10#
		Αυτόματη λειτουργία σε συγκεκριμένη γραμμή	10M#
13	Εγγραφή μηνύματος προαπάντησης	Πρώτη παράγραφος	121#
		Δεύτερη παράγραφος	122#
		Τρίτη παράγραφος	123#
14	Ακρόαση μηνύματος προαπάντησης	Πρώτη παράγραφος	131#
		Δεύτερη παράγραφος	132#
		Τρίτη παράγραφος	133#
15	Μήνυμα προαπάντησης μίας παραγράφου	Εγγραφή μηνύματος μίας παραγράφου	1200#
		Ακρόαση μηνύματος μίας παραγράφου	1300#
16	Ακρόαση μουσικής στην αναμονή	14#	
17	Εσωτερική μουσική στην αναμονή	140#	
	Εξωτερική μουσική στην αναμονή	141#	

18	Ρύθμιση διαχειριστή	Πρώτος διαχειριστής	150N#
		Δεύτερος διαχειριστής	151N#
19	Γρήγορη κλήση διαχειριστή	Ενεργοποίηση	1520#
		Απενεργοποίηση	1521#
20	Τρόπος μεταφοράς εξωτερικών γραμμών	Τρόπος 1	1530#
		Τρόπος 2	1531#
21	Επιλογή μετά το μήνυμα προαπάντησης	Απελευθέρωση της εξωτερικής γραμμής	160#
		Μεταφορά στο διαχειριστή	161# ή 610#
22	Επιλογές για μεταφορά σε εσωτερικό που δεν απαντά	Επανάκληση του εσωτερικού	162#
		Χωρίς επανάκληση	163#
23	Όταν το καλούμενο εσωτερικό είναι κατειλημμένο	Κλείσιμο της γραμμής	165#
		Μεταφορά στο διαχειριστή	1650#
24	Διαδικασία μη απάντησης	Κλείσιμο της γραμμής	166#
		Μεταφορά στο διαχειριστή	1660#
25	Επικοινωνία με πρόβλημα τροφοδοσίας	Χωρίς επικοινωνία	170#
		Με επικοινωνία	171#
26	Πρόσθεση ψηφίων στην εσωτερική αναγνώριση	Απενεργοποίηση πρόσθεσης	180#
		Πρόσθεση δύο ψηφίων	180kk#
27	Τρόπος μετάδοσης εσωτερικής αναγνώρισης	FSK	1810#
		DTMF	1811#
		FSK	1812#
28	Τρόπος λήψης εσωτερικής αναγνώρισης	DTMF	1813#
		Αυτόματα	1814#
		Διπλός τρόπος	1815#
29	Χρόνος μεταφοράς σε μη απάντηση		184TT#
30	Χρόνος κράτησης εξωτερικής γραμμής		186TT#
31	Τρόπος κλήσης των εσωτερικών	Άμεση κλήση από το εσωτερικό NN	2NN0#
		Έμμεση κλήση από το εσωτερικό NN	2NN1#
		Άμεση κλήση από όλα τα εσωτερικά	20#
		Έμμεση κλήση από όλα τα εσωτερικά	21#
32	Ρύθμιση κουδουνισμού εσωτερικών σε ημέρα	Πρόσθεση ενός εσωτερικού	30MN0#
		Διαγραφή ενός εσωτερικού	30MN1#
		Διαγραφή όλων των εσωτερικών	30M#
33	Ρύθμιση κουδουνισμού εσωτερικών σε νύχτα	Πρόσθεση ενός εσωτερικού	31MN0#
		Διαγραφή ενός εσωτερικού	31MN1#
		Διαγραφή όλων των εσωτερικών	31M#
34	Περιορισμοί A	Πρόσθεση περιορισμού	41 QQABCD #
		Καθαρισμός όλων των περιορισμών A	41#
		Καθαρισμός ομάδας	41 QQ #
35	Περιορισμοί B	Πρόσθεση περιορισμού	42 QQABCD#
		Καθαρισμός όλων των περιορισμών B	42#
		Καθαρισμός ομάδας	42 QQ #
36	Ειδικά αρχικά ψηφία	Προσθήκη αρχικών ψηφίων	43PP ABCD#
		Διαγραφή όλων των αρχικών ψηφίων	43#
		Καθαρισμός ομάδας	43 PP #
37	Κλάση εσωτερικών σε ημέρα	Ρύθμιση ενός εσωτερικού	44NL#
		Ρύθμιση όλων των εσωτερικών	44L#
38	Κλάση εσωτερικών σε νύχτα	Ρύθμιση ενός εσωτερικού	45NL#
		Ρύθμιση όλων των εσωτερικών	45L#